

CREDENCIAL INTELIGENTE SB1

UN DISPOSITIVO MÓVIL LIGERO Y CON UN PRECIO ASEQUIBLE DISEÑADO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA TIENDA



Convierta a las personas que van de tiendas en compradores Hoy en día, las personas que van de compras son compradores difíciles; sus expectativas son elevadas y tienen más conocimientos que antes. Esperan encontrar una tienda inmaculada, con estanterías llenas de los productos que desean comprar. Esperan que los empleados contesten al momento cualquier pregunta que puedan realizar, como lo haría su teléfono móvil. Ofrecer un servicio de calidad superior a estos clientes es un verdadero desafío. Pero si los empleados llevan la potente credencial inteligente SB1 de Zebra, podrán hacerlo. La SB1 es una novedosa categoría de dispositivo móvil que usted puede proporcionar a todos los empleados de su tienda. Se trata de una credencial realmente inteligente que incluye todas las funciones que un empleado puede necesitar para ofrecer la mejor de las experiencias al cliente, con la conectividad necesaria para ser productivo, cada minuto del día. Ahora, los empleados que lleven estas credenciales podrán: acceder a la lista personalizada de tareas, aceptar tareas y confirmar su finalización, escanear un código de barras para comprobar el precio y las existencias, además de comunicarse mediante la opción de pulsar para hablar (PTT) con otros compañeros que utilicen prácticamente cualquier modelo de dispositivo móvil con función PTT y que se encuentren en la tienda. El resultado es una potente plantilla siempre conectada y que puede acceder a las personas y a la información necesarias para maximizar su productividad y superar las expectativas de los clientes en cada visita.

Pequeña, ligera y portátil

La credencial SB1 es compacta y ligera, por lo que podrá llevarla fácilmente en un cordón, una pinza para cinturón o una muñequera; para su comodidad y disponibilidad inmediata.

Duradera, fabricada para el uso diario

La credencial SB1 es un producto realmente para la empresa, fabricada para el uso diario; soporta caídas, derrames de líquidos y exposición al polvo, el calor y el frío.

Fácil lectura, en cualquier lugar

La pantalla de tinta electrónica E Ink[®] Pearl de 3 pulgadas se lee fácilmente en casi cualquier condición de iluminación.

Lectura de códigos de barras de empresa en 1-D/2-D

Escaneo omnidireccional, enfoque integrado, LED y zumbador para un escaneo sencillo: apunte y dispare. Aunque los códigos de barras estén manchados, deteriorados o la impresión sea deficiente.

Potencia para un turno completo

La pantalla de tinta electrónica E Ink de bajo consumo proporciona más de 14 horas de duración de la batería con una sola carga; suficiente potencia para más de un turno. En el modo de credencial, la pantalla puede mostrar una fotografía y el nombre del empleado, o bien anunciar una promoción, a pesar de lo cual, la pantalla casi no consume batería.

Protector personalizable

Elija un color y añada un logotipo para promocionar su marca y permitir que los clientes identifiquen al instante a los empleados.

Navegación táctil sencilla

La navegación táctil elimina la necesidad de un lápiz electrónico y soporta el uso de guantes.

Inversión de la pantalla para facilitar la visión

Un acelerómetro orienta de inmediato la pantalla 180° en función de la posición del dispositivo para facilitar la visión de clientes y usuarios.

Creada para compartir

Sin necesidad de asignar dispositivos, los empleados tan solo tienen que iniciar la sesión al inicio del turno para acceder a su lista de tareas y mensajes personales.

Pulsar para hablar* de clase empresarial

Con tan solo pulsar un botón, los usuarios pueden hablar con otros compañeros que lleven una SB1, un terminal móvil de Zebra, una radio bidireccional* u otros dispositivos móviles.

Los datos permanecen totalmente seguros

La SB1 soporta aplicaciones ligeras de cliente en HTML5 donde los datos residen en servidores, en lugar de en el dispositivo, lo que permite simplificar la implementación de aplicaciones y elimina el riesgo de robo de datos si se pierde o roban el dispositivo.

Sencilla conexión a redes inalámbricas

Con la radio Wi-Fi 802.11b/g/n, los empleados podrán realizar una conexión inalámbrica segura y estable a su WLAN. De esta forma, siempre estarán disponibles las funciones de voz y datos.

CREDENCIAL INTELIGENTE SB1: TODAS LAS FUNCIONES NECESARIAS A UN PRECIO ASEQUIBLE. LA FORMA INTELIGENTE DE CONECTAR A TODOS LOS EMPLEADOS.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/sb1 o acceda a nuestro directorio de contactos mundial en www.zebra.com/contact

CUADRO DE ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		VOZ Y AUDIO
Dimensiones	92 mm L x 81 mm An x 14 mm Pr	Comunicaciones de voz PTT; micrófono integrado, altavoz de alta calidad opcional para comunicaciones PTT; adaptador opcional con soporte para auriculares inalámbricos
Peso	110 g	
Pantalla	Pantalla Pearl de tinta electrónica E Ink de 3 pulgadas; escala de grises de 4 bits (16 tonos); QVGA (320 x 240)	
Panel táctil	Pantalla táctil resistente; funciona con los dedos (sin lápiz electrónico)	COMUNICACIONES LAN INALÁMBRICA DE VOZ Y DATOS
Batería	910 mAh (carga completa en menos de 4 horas)	Radio Wi-Fi IEEE® 802.11b/g/n
Notificación	Audio: zumbador Visual: LED de varios colores	SOFTWARE INCLUIDO
Audio	Micrófono integrado; los accesorios incluyen un altavoz opcional con adaptadores para pulsar para hablar y auriculares inalámbricos	Entorno de aplicación de desarrollo web RhoElements de Zebra; shell del dispositivo SB1 y páginas de configuración; cliente MSP Rapid Deployment integrado de Zebra sin puesta en marcha ni instalaciones
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO		PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS
CPU	i.MX35 (532 MHz)	Soporte de carga de 10 slots (montaje en escritorio o bastidor); soporte de carga de slot simple; adaptador para auriculares; auriculares PTT (altavoz, micrófono, botón PTT y control de volumen); adaptador para el altavoz con botón PTT integrado; cordón con gancho para su uso con una sola mano; pinza para cinturón/funda con correa; muñequera; carcasa posterior para desarrolladores con comunicación USB
Memoria	128 MB de RAM y 128 MB de flash	
Aplicaciones	Soporta aplicaciones para clientes ligeros (HTML5 con extensiones)	

NORMATIVAS

Visite www.zebra.com/sb1 para obtener información sobre normativas

ENTORNO DEL USUARIO

Temp. de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C
Temp. de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C
Humedad	Del 5 % al 95 % sin condensación
Especificaciones de caída	Varias caídas desde 1,22 m sobre superficies de cemento, conforme a las especificaciones MIL-STD-810G
Sellado	IP54

TECNOLOGÍA DE SENSOR INTERACTIVO (IST)

Sensor de movimiento	El acelerómetro integrado permite un modo de dispositivo credencial de bajo consumo y la rotación de la pantalla
----------------------	--

CAPTURA DE DATOS

Lector de códigos de barras	Lector de códigos de barras en 1-D/2-D omnidireccional con enfoque integrado e iluminación
-----------------------------	--

Rango de lectura Tipo de código

80% UPC	6,35 cm (cerca) 23,77 cm (lejos)
100% UPC	6,78 cm (cerca) 34,21 cm (lejos)
Código 39: 7,5 mil.	*5,08 cm (cerca) 5,13 cm (lejos)
Código 39: 10 mil.	*6,45 cm (cerca) 52,50 cm (lejos)
PDF417: 10 mil.	*4,16 cm (cerca) 20,27 cm (lejos)
DataMatrix: 10 mil.	*7,01 cm (cerca) 13,74 cm (lejos)

* El campo de visión cercano es limitado y dependerá de la longitud del código de barras.

GARANTÍA

La SB1 está sujeta a la declaración de garantía de hardware de Zebra que garantiza frente a los defectos de fabricación y materiales durante un período de doce (12) meses a partir de la fecha de envío. Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía en: <http://www.zebra.com/warranty>

APLICACIONES DISPONIBLES

Soporte para Mobile Workforce Management, una solución de gestión de tareas móviles de Zebra. Para obtener más información, visite <http://www.zebra.com/mwm>

SERVICIOS RECOMENDADOS

Service from the Start Advance Exchange Support

* Debe disponer del cliente Push-to-Talk Express de Zebra en todos los dispositivos para activar el servicio de pulsar para hablar en terminales móviles y teléfonos móviles de otros fabricantes. Se necesita Radio Link de Zebra para activar la función de pulsar para hablar en radios bidireccionales.



ZEBRA

Número de pieza: PSS-SB1. Impreso en EE. UU. 04/15. ©2015 ZIH Corp y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados.

Zebra y la cabeza estilizada de Zebra son marcas registradas propiedad de ZIH Corp., registrada en las diferentes jurisdicciones de todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

ZEBRA TECHNOLOGIES